

Kritická cesta 2

Struktura činností v rámci projektu je dána následující tabulkou:

Činnost	Doba trvání	Podmiňující činnosti
<i>A</i>	3	—
<i>B</i>	6	—
<i>C</i>	5	—
<i>D</i>	2	<i>A</i>
<i>E</i>	9	<i>A</i>
<i>F</i>	5	<i>A</i>
<i>G</i>	5	<i>B, D</i>
<i>H</i>	6	<i>B, D</i>
<i>I</i>	7	<i>B, C, D</i>
<i>J</i>	10	<i>B, C, D</i>
<i>K</i>	4	<i>F, G</i>
<i>L</i>	3	<i>F, G</i>
<i>M</i>	2	<i>H, I, L</i>
<i>N</i>	2	<i>E</i>
<i>P</i>	7	<i>E</i>
<i>Q</i>	4	<i>K, M, N</i>
<i>R</i>	3	<i>J, K, M, N</i>

Sestrojte síťový graf projektu, určete minimální dobu trvání projektu a najděte kritickou cestu.

Řešení:

